Motorkabel keinesfalls kürzen oder häufig hin und herbiegen, dies beschädigt den Motor irreparabel (keine Gewährleistung) - Die Propeller und Reglergrößen sind unverbindliche Empfehlungen, als Fautregel gilt: größerer Propeller = höherer Strom zulässige Ströme nicht überschreiten

Anwendungen
Easy Star
I N N E N L Ä U F E R
Pylon

Motor	maximale Leistung **[Watt]**	maximaler Schub **[kg]**	LiPo Zellenzahl	max. Strom 60sec **[A]**	Drehzahl pro Volt **[U/min]**	Gewicht Motor **[g]**	Durch-messer **[mm]**	Länge . **[mm]**	Ø Welle **[mm]**	max. Modell -gewicht **[g]**	LiPo Zellenzahl **[S]**	Luft-schraube **[Zoll]**	Strom-aufnahme **[A]**	empf. Akku **[mAH]**	empf. Regler .
BL 160 C	160	750	2 - 3	14	3200	82	28	35	3	700	2	6,0 x 4,0	12	1750	22 A
											3	4,5 x 4,0	14		
BL 330 HS	330	1000	2 - 4	22	3100	98	28	38	3,17	900	2	7,0 x 5,0	18	1750	22 A
											2	5,0 x 5,0	22	2450	30 A
BL 900 HS	900	1200	2 - 4	60	4200	175	28	58	3,17	1000	3	5,0 x 5,0	45		
										1300	4	5,0 x 5,0	60		
BL 700 Hy	700		2 - 4	46	4400	165	40	48	3,17	WASSERKÜHLUNG					
BL 900Hy	900		2 - 6	41	2900	208	40	58	3,17	WASSERKÜHLUNG					
BL 1500Hy	1500		2 - 6	70	2800	325	50	60	5	WASSERKÜHLUNG					